



FBYZ-3000-060 调光控制器



产品简介:

在家禽的生产过程中,不同的生长阶段需要不同的光源强度,光的亮度调节不仅能够满足家禽对光的需求,而且能够节约电能。该调光控制器可实现 0~100%任意调节灯具的亮度精度达到 1%。使用按键实现调光操作,操作简单快捷。配合时间控制器可实现定时开关功能。配合公司的环境控制系统可实现家禽生产周期内灯具的亮度与开关时间的自动调节。最大负载可达 3KW,满足不同规格的养殖环境。

技术特点:

- 百分比任意调节灯具的亮度,精度可达 1%;
- 简单快捷的旋钮实现调光操作;
- 设有状态指示灯,指示调光器状态;
- 时控开关设置多时段定时调节;
- 标准电气化接口,单个调光器回路数最多可接 12 路;
- 知名厂商 LED 驱动电源,单个调光器最大负载功率 1KW。

技术参数:

| | |
|--------|--|
| 产品型号 | FBYZ-3000-060 |
| 功率 | 3000W |
| 额定输入电压 | 220 VAC |
| 输出电压 | 33-48 VDC |
| 调光范围 | 0-100%调光 |
| 工作湿度 | ≤90%RH |
| 手动模式 | 0-100%无级调光 |
| 自动模式 | 配合时间控制器实现定时开关功能 选配环境控制系统实现灯具的亮度与开关时间的自动调节 |
| 电源功率配置 | 3000 W |

样本变更恕不通知。